

Secvest Draadloze Binnensirene

Art.-Nr. FUSG50010



- Voor de akoestische ondersteuning van centrale en draadloze buitensirene
- Luide signaalgever (90 dB(A) @ 1 m)
- 12 V externe voeding voor bedrijf zonder batterijen (optioneel)
- In het Secvest draadloos alarmsysteem kunnen een willekeurig aantal binnensirenes worden geïntegreerd.

Betrouwbare signalering voor binnen

De draadloze Secvest-binnensirene is een optioneel accessoire voor het Secvest-systeem. Als zuiver akoestische signaalgever ondersteunt hij bij alarm de draadloze buitensirene en de Secvest-centrale met een akoestisch signaal van 90 dB. Sirene en centrale communiceren met elkaar op 868,6625 MHz, een frequentie, die speciaal voor de security-branche gereserveerd is. De draadloze binnensirene kan van spanning worden voorzien via een batterij of een ingebouwde voeding. Bij gebruik van batterijen bedraagt de levensduur ca. 2 jaar. Een zwakker wordende batterij wordt op de sirene aangegeven.

Secvest Draadloze Binnensirene

Art.-Nr. FUSG50010

Technische gegevens

Aansluitingen	12V
Batterijtype	3x 1,5V LR20 monocel
Beschermingsklasse IP	40
Breedte	122mm
Frequentie	868,6625MHz
Geluidsdruk	90dB
Hoogte	208mm
Lengte	60mm
Materiaal van de behuizing	ABS
Max. bedrijfstemperatuur	50°C
Max. bereik ontvangen (gebouw)	30m

Max. bereik ontvangen (open terrein)	100m
Max. levensduur van de batterij	2jaren
Max. luchtvochtigheid	75%
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10°C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Binnenbereik
Spanningsbewaking	Ja
Voedingsspanning DC	4,5/12V